

Elektronischer Transformator 206x51x36 mm

Artikel-Nr.: 53367

Elektronischer Transformator 250PT, unabhängiger Transformator, IP40, Isolationsschutzklasse II, Lichtregulierung mit Phasenabschnittsdimmer (IGBT), und Phasenabschnittsdimmer (TRI...



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Trafos:	elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:	ja
Eingangsspannung:	230...230 V
Ausgangsspannung:	12...12 V
Leistung:	75...250 W
Ohne Dimmfunktion:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Schutzart (NEMA):	sonstige
Anschlussart Primärseite:	sonstige
Anschlussart Sekundärseite:	sonstige
Aufbau:	ja
Einbau:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Farbe:	weiß
Kurzschlussicher:	ja
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja

Letzte Aktualisierung am: 24.04.2022 08:16:30



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:	ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):	3
Länge:	206 mm
Breite:	51 mm
Höhe:	36 mm
Durchmesser:	55 mm
Schutzart (IP):	IP20

Letzte Aktualisierung am: 24.04.2022 08:16:30



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de